

CV Einstellungen Lastregelung für Rampino Lokdecoder Loco-1 und Loco-2

Lok			CV											
Hersteller	Modell	Motor	2	3	4	5	6	10	54	55	56	57	58	59
Märklin®	E 40	HLA original (5 pol)	8	10	10	220	80	126	15	0	95	25	110	25
Märklin®	V260	SFCM + ESU Magnet	2	10	10	255	110	126	10	5	95	35	21	0
Märklin®	BR 81 010	SFCM + ESU Magnet	5	10	10	150	75	126	7	4	65	40	85	25
Roco®	212 036-8	5pol schräggenutet	5	15	15	250	120	126	8	4	50	15	150	0
Piko®	BR185	DC original	4	10	10	255	110	126	10	3	75	20	220	50
Fleischmann®	V212	DC original (Rundmotor)	6	10	10	150	70	126	10	2	85	35	160	20
Märklin®	BR111	Märklin 3pol DCM + ESU	5	10	10	200	80	126	15	2	65	25	110	25

Hinweis:

Die o.g. Werte sind als Beispiel und als Ausgangswerte für eigene individuelle Einstellungen zu verstehen. Achten Sie insbesondere bei älteren Loks darauf, den Motor gründlich zu Reinigen und darauf, dass das Getriebe einwandfrei funktioniert.